

# MasterLED Napelemes utcai lámpa 360 W-os

## Termékleírás

Színhőmérséklet:	6000K
Teljesítmény:	100W
Akkumulátor:	3,2V 10Ah
Napelem:	6V - 20W
Fényforrás:	360 x 5730 SMD LED
Sugárszög :	120°
Fényerő:	8000 lm
Méret:	730 x 250 x 60
átmérő:	4 mm 50 [mm]
Ellenállási osztály:	IP65
Szín:	Fekete

### Működési idő:

- kb. 12 óra (normál használat - mozgásmentes 20% fényerő, mozgásérzékelés után 100% fényerő)
- kb. 6 óra (folyamatos fény 100%-os fényerő, mozgásérzékelő kikapcsolva)
- Kb. 20 óra (Készenléti fény [20% fényerő], mozgásérzékelő kikapcsolva)

Töltési idő:	6-8 óra erős napfényben
Mozgásérzékelő típusa:	PIR
Alkonyatérzékelő :	Igen
Programvezérlés:	infravörös távirányítóval
Érzékelő szöge:	120°
Érzékelési távolság :	6-12m
Küszöb:	5-10 lux
Működési hőmérséklet:	-10 ~ + 65°C
Élettartam:	30 000 óra
Ház anyaga:	ABS



### Távirányító gombkiosztás:

ON/OFF:	Be és Ki-kapcsolás
Radar:	Mozgásérzékelő BE/Ki-kapcsoló
2H no Sen:	2 órán keresztül 100%-os fényerőn világít, mozgásérzékelés nélkül
3H no Sen:	3 órán keresztül 100%-os fényerőn világít, mozgásérzékelés nélkül
4H no Sen:	4 órán keresztül 100%-os fényerőn világít, mozgásérzékelés nélkül
☀️ +:	Fényerő növelés
☀️ -:	Fényerő csökkentés
Auto:	Automata üzemmód, napnyugta után bekapcsol a világítás majd napkelte után lekapcsol.
2*AAA elem:	Nem tartozék!



## Figyelem!

A lámpa használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a termékleírást, a termék és az Ön biztonsága érdekében.

## Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete sűrűdésbe kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.**

## Vigyázat:

A készüléket nagyfeszültségű áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.

## Telepítés:

**A terméket csak és kizárólag szakképzett villanyszerelő telepítheti és üzemelheti be!**

## Figyelem áramütés veszély!

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata biztosítja.



Forgalmazó:  
Ledmaster  
Trog Kft.  
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.  
+36 70 432-8925  
+36 70 432 8927  
info@ledmaster.hu