

MasterLED Lida mozgásérzékelős szögletes kültéri oldalfali lámpa, GU10-es foglalattal

Termékleírás

| | |
|-----------------------|--|
| Tápellátás: | 220-240V |
| Névleges frekvencia: | 50/60 Hz |
| Teljesítmény: | 1x GU10 LED (max. 35W) |
| Fényforrás: | nem tartalmazza |
| Világítási szög: | 120 ° |
| Aljzat: | GU10 |
| Mozgásérzékelő: | Igen, PIR |
| Érzékelési tartomány: | 120 °, max 8m (szabályozás) |
| Működési küszöb: | 10-2000 lux (szabályozás) |
| Világítási idő: | 10s (+/- 5s) - 5min (+/- 1min) [szabályozás] |
| Ház: | Alumínium, edzett üveg |
| Méretek: | 120 x 68 x 150 [mm] |
| Szín : | RAL 7021 |
| Beépítés: | épületek homlokzatára, falaira |
| Védettség: | IP44 |



Figyelem!

A lámpa használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a termékleírást, a termék és az Ön biztonsága érdekében.

Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete súrlódásba kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.**

Vigyázat:

A készüléket nagyfeszültségű áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.

Telepítés:

A terméket csak és kizárólag szakképzett villanyszerelő telepítheti és üzemelheti be!

Figyelem áramütés veszély!

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata biztosítja.



Forgalmazó:
Ledmaster
Trog Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.
+36 70 432-8925
+36 70 432 8927
info@ledmaster.hu